

# Installation rapide du modem Thomson TWG850



## Les éléments nécessaires à votre installation :

### Contenu du pack :



Le modem



1 bloc d'alimentation



1 câble Ethernet



1 câble Coaxial



CD d'Installation

### Non fourni :



1 câble RJ11\*



**Pensez à débrancher le bloc d'alimentation et le câble coaxial avant un orage.**

\* Le câble RJ11 (fourni avec le téléphone) permet de relier votre téléphone sur la prise RJ11 du modem.

## Raccordements :

**Etape 1 :**  
Vissez l'antenne Wifi.

**Etape 2:**  
Raccordez le câble coaxial du modem à votre prise murale.

**Etape 3 :**  
Branchez le bloc d'alimentation sur la prise électrique et sur le modem. L'interrupteur sur le câble du bloc d'alimentation doit être sur 1.

### Installation Ethernet (conseillée) :



Raccordez une extrémité du câble Ethernet au modem dans un des 4 ports et l'autre à votre ordinateur.

### En cas d'absence de port Ethernet sur votre PC, veuillez procéder à l'installation USB\* :


Raccordez l'extrémité carrée d'un câble USB au modem et l'autre à votre ordinateur, insérez le CD d'installation et laissez-vous guider par l'assistant d'ajout de nouveau périphérique de Windows.

\* Ne fonctionne que sous Windows XP, Vista et Seven avec un débit max de 4Mbps

### Activation du Wifi :

Sur votre PC, ouvrir « Connexion à un réseau » en cliquant sur l'icône de réseau (  ou  ) dans la zone de notification (en bas à droite de votre écran).

Dans la liste des réseaux sans fil disponibles, cliquez sur « Thom\_XXXX » puis sur « connecter » et saisissez le code de sécurité **WEP** figurant sur l'étiquette sous votre modem.



### Installation de la téléphonie :



Branchez une extrémité du câble RJ11 au modem entrée « TEL1 » et l'autre à votre téléphone.

**Bravo ! Votre installation est terminée, vous pouvez maintenant naviguer sur Internet en lançant simplement votre explorateur Internet.**

## Dépannage du modem Thomson TWG850

### Voyants :



En mode de fonctionnement normal, les voyants **POWER**, **DS**, **US** et **ONLINE** sont allumés fixes. Les voyants **ETHERNET**, **USB** et **WIRELESS** sont allumés si la connexion est active. Le voyant **TEL1** est fixe ou clignotant si vous êtes en ligne.

VOYANTS	SOLUTION
Aucun voyant allumé	Vérifiez que le bloc d'alimentation est correctement branché.
Juste <b>POWER+DS+US</b> ou <b>POWER+DS</b> allumés	Vérifiez le branchement du câble coaxial sur le modem et la prise.
Le voyant <b>ETHERNET</b> utilisé ne s'allume pas	Contrôlez la connexion au PC, changez de prise.
<b>WIRELESS</b> éteint	Débranchez et rebranchez le modem électriquement (bloc d'alimentation).
<b>WIRELESS</b> allumé et le Wifi ne fonctionne pas	Débranchez et rebranchez le modem électriquement (bloc d'alimentation).
<b>TEL1</b> éteint ou <b>TEL2</b> clignote	Débranchez et rebranchez le modem électriquement (bloc d'alimentation).

Pour plus de renseignements, consultez la notice détaillée sur le CD d'installation.

En cas de problèmes, appelez la hotline au  **0810 45 54 26**